



Fiche technique ZicZazou " en harmonie" Sept 2007

les 4 statiques (25 26 27 28) sont pour la reprise de l'harmonie
Possibilité de les enlever (en accord avec le technicien)
si l'acoustique de la salle le permet

Face

Puissance adaptée à la salle ,
la prévoir de très bonne qualité (, d&b ,adamson ..)
Console 32 voies 8 aux pre/post, 8 vca (midas)
Celle cisera située en salle et centrée.
Eq 2 x 31 Klark sur face et plus si front file et delay
M5000 et Pcm60 fournis par ZicZazou
4 lim -Comp (Bss)
lecteur CD

Retours

Gérés de la face sur 3 circuits
4 eq 31 bandes (Klark) sur aux 1-2-3-4
4 Sides sur pieds (max15/ps15/ds15)
2 wedges identiques (max15 / ps15 / ds15 ..)
Aux 1 sides jardin ---Aux 2 sides cour--
Aux 3 wedge clavier Aux 4 wedge batterie

Scene

Les HF fournis pas zicZazou seront câblés sur le patch
principal à cour ou jardin
Prévoir souspatch pour batterie basse gtr et clavier
Le câblage micro de la scène doit être le plus clean possible
Prévoir 3 points secteur 220v :

Contact

Mallet jean luc
0685532731
chell.jean @ wanadoo.fr

Voies	Instruments	Capteurs	Insert	Pieds
1	Grosse Caisse	B52		petit si B52
2	Caisse Claire	Sm57		petit
3	OH	Sm81		grand
4	Basse	D <i>ia</i> ctive	Comp	
5	Guitare	609 Sm57		petit
6	key	D <i>ia</i> ctive		
7	Accordéon	Xlr		
8	Trompette 1	Xlr		
9	Trombone	D <i>ia</i> ctive		
10	Trompette 2	Xlr		
11	Sax Tenor	D <i>ia</i> ctive		
12	Sax Alto	Xlr		
13	tom	604		
14	tuyau	604		
15	Sanza	D <i>ia</i> ctive		
16	boîte à clous	D <i>ia</i> ctive		
17	amb centre	sm91		
18	Voix Jardin	Sm58	Comp	grand
19	Voix Centre	Sm58	Comp	grand
20	Voix Cour	Sm58	Comp	grand
21	harmonie	km184		grand
22	harmonie	km184		grand
23	harmonie	km184		grand
24	harmonie	km184		grand
25	PCM60			
26	PCM60			
27	M5000			
28	M5000			